

CC-Lock HF RFID Antenne

Art.-Nr.:
22001153



- IP65 Gehäuse (front)
- für Schaltschrankeinbau



CC-Lock HF RFID Antenne

Die CC-Lock-Antenne ist eine industrielle HF-RFID-Antenne für den Einbau in Schaltschränke und Maschinentafeln. Bei korrekter Montage ist die Antenne IP65 (wasser- und staubdicht) auf der Schaltschrankseite mit einem normalen BNC-Anschluss auf der Innenseite des Schaltschranks. Sie wird normalerweise für Authentifizierungssysteme in Verbindung mit einem Mifare®-Leser verwendet, wobei die Antenne prinzipiell mit jedem 13,56 MHz RFID Reader genutzt werden kann, der über einen 50 Ohm Antennenausgang verfügt.

Mit ihrem glasfaserverstärkten PA6 (Nylon)-Gehäuse kann die Antenne jahrelang raue Umgebungen ohne Probleme überstehen. Die Lesereichweite mit einem typischen Schlüsselanhänger-Transponder beträgt ca. 50mm (z.B. mit unserem CC-Lock Mifare Reader).

CC-Lock HF RFID Antenne

Art.-Nr.:
22001153



Technische Spezifikation

Funktionsprinzip	Industrielle IP65 Antenna zur Front-Installation
Frequenzband	13,56 MHz (weltweit einsetzbar)
Antennenanschluss	BNC
Impedanz	50 Ohm
Lesereichweite	50 mm
Schutzklasse	IP65 (front side), IP42 (back side)

Metratec GmbH
Niels-Bohr-Str. 5
39106 Magdeburg, Germany
T: +49 (0)391 251906-00
Mail: sales@metratec.com
www.metratec.com

US Office
Metratec USA
6 Liberty Square #2073
02109 Boston, MA, United States
T: +1 (857) 799-3795
Mail: us@metratec.com



Über Metratec

Metratec entwickelt, produziert und vertreibt Funkelektronik für die Bereiche Identifikation, Lokalisierung, und Kommunikation und bedient damit eine Vielzahl an Märkten mit Standardprodukten sowie Sonderlösungen. Zu den Kunden gehören OEM-Kunden, System-Integritoren und Forschungseinrichtungen weltweit.

